

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA PARA EL CONTROLADOR RME EAGLE NO PRESIONE EL TECLADO CON OBJETOS PUNZANTES

Los ejemplos que figuran más abajo demuestran el funcionamiento básico del controlador. Si desea obtener una explicación completa de todas las funciones y posibilidades de programación, consulte el Manual del Usuario del RME Eagle.

1. **SET TIME AND DATE (FIJA EL DÍA Y LA HORA)** --- Programa el día y la hora actual.
EJEMPLO: 10:35 AM sábado, 10 de noviembre de 2001.

Presione: **SETUP**

En la pantalla del controlador aparecerá **SETTIME** durante 2 segundos. Luego aparecerá en el controlador **12:00 AM**.

Presione: **SUN 1 0 TUE 3 THU 5 AM PM ENTER**

En la pantalla del controlador aparecerá **SETDATE** durante 2 segundos. Luego aparecerá en el controlador **MM DD YY**.

Presione: **SUN 1 SUN 1 SUN 1 0 0 SUN 1 ENTER**

2. **PROGRAM (PROGRAMA)** --- Seleccione el programa 1, 2, 3 ó el 4 para efectuar modificaciones.
EJEMPLO: Seleccione el Programa 1

Presione: **PROGRAM SUN 1 ENTER**

3. **WATER DAYS SELECTION (SELECCIÓN DEL CICLO DE RIEGO)** --- Cada programa puede fijarse tanto para un ciclo de riego de 7 días o para un ciclo de riego con días saltados (**SKIP DAY**), lo que le permite saltarse de 1 a 30 días entre los días de riego. Si desea saber cómo usar el método de riego para días saltados (**SKIP DAY**) consulte el Manual del Usuario del Controlador Eagle.

WATER DAYS (DÍAS DE RIEGO) --- Se utiliza para seleccionar los días de riego basándose en una semana de 7 días. Los días seleccionados aparecen en la pantalla de cristal líquido.
EJEMPLO: Programe el riego para los lunes, miércoles y viernes de cada semana.

Presione: **WATER DAYS MON 2 ENTER WED 4 ENTER FRI 6 ENTER**

Al terminar, presione: **QUIT**

4. **Para modificar la selección de los días de riego (WATER DAYS).**
EJEMPLO: Para eliminar el viernes y agregar el sábado. Haga lo siguiente:

Presione: **WATER DAYS FRI 6 CLEAR SAT 7 ENTER**

Al terminar, presione: **QUIT**

5. **STATIONS (ESTACIONES)**--- Se utilizan para seleccionar las diversas estaciones y la duración del ciclo de riego. Las estaciones seleccionadas aparecen en la pantalla superior con indicador luminoso.
EJEMPLO: Programe la Estación 1 para un riego de 10 minutos y la Estación 2 para un riego de 1 hora y 30 minutos.

Presione: **STATIONS SUN 1 ENTER SUN 1 0 ENTER MON 2 ENTER SUN 1 TUE 3 0 ENTER**

Al terminar, presione: **QUIT**

6. **START TIMES (TIEMPOS DE ARRANQUE)**--- Hay 5 tiempos de arranque (**START TIMES**) para cada programa.
EJEMPLO: El programa 1 tendrá un tiempo de arranque de las 7:10 AM y las 4:30 PM.

Presione: **START TIMES SAT 7 SUN 1 0 ENTER WED 4 TUE 3 0 AM PM ENTER**

Al terminar, presione: **QUIT**

7. **MANUAL** --- Para ejecutar un programa, una estación, o la verificación manual del sistema/ ciclo de riego corto (syringe cycle).
MANUAL PROGRAM (PROGRAMA MANUAL) --- Ejecutará el programa seleccionado.
EJEMPLO: Para ejecutar el programa 1.

Presione: **MANUAL PROGRAM SUN 1 ENTER**

MANUAL STATION (ESTACIÓN MANUAL)--- Ejecutará una estación durante el lapso seleccionado.
EJEMPLO: Para ejecutar la Estación 6 durante 25 minutos.

8. Presione: **MANUAL STATIONS FRI 6 ENTER MON 2 THU 5 ENTER**

9. **MANUAL SYSTEM CHECK / SYRINGE CYCLE (VERIFICACIÓN MANUAL DEL SISTEMA/ CICLO DE RIEGO CORTO)**--- Cuando se selecciona esta función, el controlador activará la primera estación durante un tiempo seleccionado de 1 a 9 minutos, luego rotará a la estación siguiente, hasta que se hayan verificado todas las estaciones.
EJEMPLO: Para ejecutar una verificación del sistema de 3 minutos de duración.

Presione: **MANUAL TUE 3 NO PRESIONE: ENTER**

10. **MANUAL SELECTION OF MASTER VALVE/PUMP (SELECCIÓN MANUAL DE LA VÁLVULA MAESTRA/ BOMBA)** --- Cuando se seleccione esta función, ejecutará la válvula maestra/ bomba durante el lapso especificado. Se le asigna la estación 0 a la válvula maestra/ bomba y puede ser seleccionada en forma manual.
EJEMPLO: Para activar la válvula maestra durante 5 minutos.

Presione: **MANUAL STATIONS 0 ENTER THU 5 ENTER**

11. **ET MODE SELECTION (SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO ET)**--- El controlador ajusta automáticamente los ciclos de riego según las condiciones climáticas diarias.
EJEMPLO: Para encender la modalidad de funcionamiento ET para los Programas 2 y 4

Presione la tecla: **ET ET - M 21** La pantalla indica el valor ET diario (100' de una pulgada) Presione la tecla: **ET**

Luego presione: **MON 2 WED 4 ENTER**

Al terminar, presione: **QUIT**

NOTAS ADICIONALES

1. El controlador está en modo automático cuando alterna entre la hora del día y la fecha.
2. Los pasos 3 al 5 pueden ser ejecutados en cualquier orden.
3. Para programar los programas adicionales (2, 3, y 4), vaya al paso 2.
4. Al presionar **QUIT (SALIR)** el controlador siempre volverá al modo automático.

QUICK REFERENCE GUIDE FOR RME EAGLE CONTROLLER

DO NOT PRESS THE KEYBOARD WITH SHARP OBJECTS

The examples below demonstrate the controller's basic functions. For a full explanation of all the features and programming capabilities, refer to the RME Eagle User Manual.

- SET TIME AND DATE** --- Set the current time and date.
EXAMPLE: 10:35 PM Saturday, November 10, 2001.

Press: **SETUP**

The controller's display will respond with **SETTIME** for 2 seconds. The controller will then display 12:00AM.

Press: **SUN 1 0 TUE 3 THU 5 AM PM ENTER**

The controller's display will respond with **SETDATE** for 2 seconds. The controller will then display MM DD YY.

Press: **SUN 1 SUN 1 SUN 1 0 0 SUN 1 ENTER**

- PROGRAM** --- Select program 1, 2, 3 or 4 for modification.
EXAMPLE: Select Program 1.

Press: **PROGRAM SUN 1 ENTER**

- WATER DAYS SELECTION** --- Each program can be set for either a 7 day watering schedule OR on a **SKIP DAYS** watering schedule, which allows you to skip from 1 to 30 days between watering cycles. For a definition on how to use the **SKIP DAYS** function, refer to the Eagle User Manual.

WATER DAYS --- Select watering days based on a 7 day week. The days selected are shown in the LED display.

EXAMPLE: Schedule watering on Monday, Wednesday, and Friday of each week.

Press: **WATER DAYS MON 2 ENTER WED 4 ENTER FRI 6 ENTER**

When complete, press: **QUIT**

- Modify **WATER DAYS** Selection.
EXAMPLE: To eliminate Friday and then add Saturday.

Press: **WATER DAYS FRI 6 CLEAR SAT 7 ENTER**

When complete, press: **QUIT**

- STATIONS** --- Select the stations and the length of the watering cycle. Selected stations are shown in the LED display.
EXAMPLE: Program Station 1 to water for 10 minutes and Station 2 to water for 1 hour and 30 minutes,

Press: **STATIONS SUN 1 ENTER SUN 1 0 ENTER MON 2 ENTER SUN 1 TUE 3 0 ENTER**

When complete, press: **QUIT**

- START TIMES** --- Each Program has five available **START TIMES**.
EXAMPLE: Program 1 has a start time of 7:10 AM and 4:30 PM.

Press: **START TIMES SAT 7 SUN 1 0 ENTER WED 4 TUE 3 0 AM PM ENTER**

When complete, press: **QUIT**

- MANUAL** --- Run a program, a station, or the system check/syringe cycle.
MANUAL PROGRAM --- Runs the selected program.
EXAMPLE: Run program 1.

Press: **MANUAL PROGRAM SUN 1 ENTER**

- MANUAL STATION** --- Runs a station for the length of time selected.
EXAMPLE: Run Station 6 for 25 minutes.

Press: **MANUAL STATIONS FRI 6 ENTER MON 2 THU 5 ENTER**

- MANUAL SYSTEM CHECK/SYRINGE CYCLE** --- When this function is selected, the controller will turn-on the first station for a selected time of 1 to 9 minutes, then to the next station, until all stations have been checked.
EXAMPLE: To run a 3 minute System Check.

Press: **MANUAL TUE 3 DO NOT PRESS: ENTER**

- MANUAL SELECTION OF MASTER VALVE/PUMP** --- When selected will run the MV/P for a specified time. The MV/P is assigned station 0 and can be manually selected.
EXAMPLE: Run The Master Valve for 5 minutes.

Press: **MANUAL STATIONS 0 ENTER THU 5 ENTER**

- ET MODE SELECTION** --- Controller automatically adjusts to weather conditions to provide water savings.
EXAMPLE: Turn on ET mode for Programs 2 and 4.

Press the **ET** key **ET - H 21** Display indicates daily ET value (100th of an inch) Press: **ET** key

Then press: **MON 2 WED 4 ENTER**

When complete, press: **QUIT**

ADDITIONAL NOTES

- The controller is in the automatic mode when the controller is cycling between time and date.
- Steps 3 through 5 may be performed in any order.
- To program the additional programs (2, 3, and 4), go to step 2.
- Pressing **QUIT** will return the controller to the automatic mode.